

## Fitxa tècnica

0234 BOMBA CLIMATIZACIÓ

Instal·lació CLIMATIZACIÓ  
Família BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA  
Empresa BOMBES ZEDA

### MOTOR

Marca: ABB  
Potència: 13 kW  
Tensió: 380 V  
Intensitat: 17 A  
Velocitat angular: 1450 r.p.m.  
Factor de potència: 0,8

### BOMBA

Marca: Zeda  
Cabal: 0.03 m<sup>3</sup>/s  
Pressió diferencial: 200.000 Pa



## Operacions

### Comprovacions periòdiques

Obligatori

Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE ITE 08: REVISIÓ BOMBES AMB MESURA POTÈNCIA CONSUMIDA

- 01.- Verifiquen el degoteig de la premsa i colleu les unions en cas necessari.
- 02.- Verifiquen que els desguassos de refrigeració i degoteig no estan obstruïts (per tancaments de premsa estopa).
- 03.- Lubriquem i greixem els coixinets i rodaments.
- 04.- Comproveu i ajusteu l'alineació del grup.
- 05.- Verifiquen l'estat dels acoblaments.
- 06.- Verifiquen l'absència de fuites en els junts.
- 07.- Netegeu els filtres d'aspiració i renoveu en cas necessari.
- 08.- Anoteu la intensitat de fase i compareu-la amb la nominal.

Temps previst

Paràmetres Lectura

30' OFICIAL DE PRIMERA MECÀNIC

Consumo elèctric (Ampers)